



PRODUCENT  
**ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.**  
ul. Katowicka 134  
43-190 Mikołów  
tel: 32 43 43 110  
www.orno.pl

## KARTA KATALOGOWA

Czujnik ruchu i dźwięku podtynkowy

**Model: OR-CR-206**



## CHARAKTERYSTYKA

Czujnik OR-CR-206 jest urządzeniem służącym do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi.

- rodzaj materiału: tworzywo sztuczne
- regulacja: czasu działania (TIME), czułości czujnika dźwięku (MIC), czułości natężenia światła (LUX), czułości czujnika ruchu (SENS)
- dostępne kolory: biały

## PARAMETRY TECHNICZNE

**zasilanie:** ~230V/50Hz

**maksymalne obciążenie:** 40W / 500W

**kąt widzenia:** 160°

**zasięg wykrywania ruchu:** średnica max 9 metrów

**czas świecenia:** min: 10 sek. ± 3 sek.; max: 7min. ± 2min.

**dostępne ustawienia:** regulacja: czasu działania (TIME), czułości czujnika dźwięku

**parametrów pracy:** (MIC), czułości natężenia światła (LUX), czułości czujnika ruchu (SENS)

**natężenie światła:** <3-2000 lux

**stopień ochrony:** IP20

**temperatura pracy:** -10°C +40°C

**wymiary:** 50 x 75 x75 mm (szer./wys./gł.)

**dostępne kolory:** biały

**Kod EAN OR-CR-206:** 5908235905235

**Ilość w opakowaniu zbiorczym:** 100 szt.