

## IPER LED

### Plafoniera LED



220-240 AC	50	120	≥50000	50000	2.0	80
Hg	SMD	Safety	Square	IP 65	House	-20+40
IK 10	Box	1,5	0,5m	CE	EAC	
UK CA	Down arrow					



### IPER LED 10W-NW-O



Model	Code	Power (W)	Beam angle (°)	Lumen (lm)	IK	Color	Features
IPER LED 10W-NW-O	37290	10	1200	4000	biały		
IPER LED 19W-NW-O	37291	19	2280	4000	biały		
IPER LED 26W-NW-O	37292	26	3120	4000	biały		
IPER LED 35W-NW-O	37293	35	4200	4000	biały		
IPER LED 10W-NW-L	37294	10	1200	4000	biały		
IPER LED 19W-NW-L	37295	19	2280	4000	biały		
IPER LED 26W-NW-L	37296	26	3120	4000	biały		
IPER LED 35W-NW-L	37297	35	4200	4000	biały		
IPER LED 10W-NW-O-SE	37298	10	1200	4000	biały	mikrofalowy	
IPER LED 19W-NW-O-SE	37299	19	2280	4000	biały	mikrofalowy	
IPER LED 26W-NW-O-SE	37300	26	3120	4000	biały	mikrofalowy	
IPER LED 35W-NW-O-SE	37301	35	4200	4000	biały	mikrofalowy	
IPER LED 10W-NW-L-SE	37302	10	1200	4000	biały	mikrofalowy	
IPER LED 19W-NW-L-SE	37303	19	2280	4000	biały	mikrofalowy	
IPER LED 26W-NW-L-SE	37304	26	3120	4000	biały	mikrofalowy	
IPER LED 35W-NW-L-SE	37305	35	4200	4000	biały	mikrofalowy	

## IPER LED

### Plafoniera LED

Plafoniera Kanlux IPER LED to szereg zalet, które wpływają na jej jakość. 5 lat gwarancji, trwałość 50 000h, wysoka skuteczność świetlna 120lm/W - to tylko część z nich. Plafonierey Kanlux IPER LED oparliśmy o komponenty renomowanych producentów jak diody LED Samsung 2835. Ponadto te oprawy cechuje wyjątkowa odporność na wnikanie wody i ciał stałych IP65 oraz najwyższa odporność mechaniczna IK10, a dzięki temu zastosujesz tę plafonierę w każdym możliwym miejscu wewnątrz i na zewnątrz. Aby dopasować ją do każdej sytuacji i miejsca do wyboru są: dwa kształty oprawy, cztery moce i możliwość wyboru opraw z mikrofalowym czujnikiem ruchu (modele SE).

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0373.2023, ważny do 2028-12-11
- Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
- Materiał klosza: tworzywo sztuczne



IPER LED 10W-NW-O



IPER LED 19W-NW-O



IPER LED 26W-NW-O



IPER LED 35W-NW-O

## I PER LED

### Plafoniera LED



IPER LED 10W-NW-L



IPER LED 19W-NW-L



IPER LED 26W-NW-L



IPER LED 35W-NW-L



IPER LED 10W-NW-O-SE



IPER LED 19W-NW-O-SE



IPER LED 26W-NW-O-SE



IPER LED 35W-NW-O-SE



IPER LED 10W-NW-L-SE



IPER LED 19W-NW-L-SE



IPER LED 26W-NW-L-SE



IPER LED 35W-NW-L-SE




IPER LED 10W-NW-O



IPER LED 19W-NW-O



IPER LED 26W-NW-O



IPER LED 35W-NW-O


## IPER LED

---

### Plafoniera LED




IPER LED 10W-NW-L



IPER LED 19W-NW-L



IPER LED 26W-NW-L



IPER LED 35W-NW-L