



PRODUCENT
ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.
ul. Katowicka 134
43-190 Mikołów
tel: 32 43 43 110
www.orno.pl

KARTA KATALOGOWA

Czujnik ruchu

Model: OR-CR-201/W, OR-CR-201/B



CHARAKTERYSTYKA

Czujnik ruchu jest urządzeniem służącym do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi przeznaczonym do montażu na zewnątrz. Czujnik współpracuje z oświetleniem LED-owym. Oświetlenie jest włączane za pomocą czujnika PIR, który działa na podczerwień.

PARAMETRY TECHNICZNE

- zasilanie:** ~230V/50Hz
- max. obciążenie:** 1200W
- kąt widzenia:** 180°
- zasięg wykrywania ruchu:** max 12m
- czas świecenia:** min: 10 sek. ± 3 sek.; 7 min. ± 2 min. (regulacja)
- natężenie światła:** <3-2000 lux (regulacja)
- stopień ochrony:** IP44
- temperatura pracy:** - 20°C - + 40°C
- dostępne kolory:** biały lub czarny

Kod EAN OR-CR-201/W: 5908235905198

Kod EAN OR-CR-201/B: 5908235905150

Ilość w opakowaniu zbiorczym: 50 szt.