



PRODUCENT  
**ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.**  
ul. Katowicka 134  
43-190 Mikołów  
tel: 32 43 43 110  
www.orno.pl

## KARTA KATALOGOWA

Czujnik ruchu 180 st. IP65, 1200W

**Model: OR-CR-236**



## CHARAKTERYSTYKA

Czujnik ruchu jest urządzeniem służącym do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi przeznaczony do montażu na zewnątrz. Czujnik współpracuje z oświetleniem LED-owym. Oświetlenie jest włączane za pomocą czujników ruchu PIR, które działają na podczerwień.

## PARAMETRY TECHNICZNE

- zasilanie:** ~230V/50Hz
- maksymalne obciążenie:** 1200W (1200W (żarówki i oświetlenie LED), 300 W (światłówki)
- stopień ochrony:** IP65
- kąt widzenia:** 180°
- czas świecenia:** min: 10 sek.±5 sek., max: 7 min.± 2 min.
- zasięg:** max. 12 m
- natężenie światła:** <3 - 2000 lux
- wysokość instalacji:** 1,8 - 2,5m
- temperatura pracy:** -20°C +40°C
- wymiary:** 52 x 80 x 124 mm (szer./wys./gł.)

**Kod EAN OR-CR-236:** 5901752484634  
**Ilość w opakowaniu zbiorczym:** 50 szt.