



PRODUCENT
ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.
ul. Katowicka 134
43-190 Mikołów
tel: 32 43 43 110
www.orno.pl

Sterownik do LED 12V, 70W, IP67

Model: OR-ZL-1606



CHARAKTERYSTYKA:

Sterownik przeznaczony do oświetlenia LED, m.in. pojedynczych diod, listew, taśm LED, żarówek, modułów, węży lub neonów. Wyposażony jest w uchwyty, które pozwalają na przymocowanie go do ściany lub sufitu. Charakteryzuje się wodoodporną, szczelną, metalową obudową co umożliwia stosowanie w warunkach o podwyższonej wilgotności np. na zewnątrz budynku. Cechuje się stałym napięciem wyjściowym niezależnym od dopuszczalnego obciążenia. Wyposażony jest w następujące zabezpieczenia:

- zwarciove
- przeciążeniowe
- napięciowe

PARAMETRY TECHNICZE:

PARAMETRY WYJŚCIOWE

- **zasilanie:** 12V
- **prąd znamionowy:** 6,25A
- **zakres:** 0~6,25A
- **moc:** 70W
- **tolerancja zakłóceń:** ±4%

PARAMETRY WEJŚCIOWE

- **zakres napięciowy:** 170~250V AC
- **zakres częstotliwości:** 47~60Hz

PARAMETRY OCHRONNE

- **stopień ochrony:** IP67
- **zwarcie:** typ zabezpieczenia: automatyczne uruchomienie po usunięciu usterki
- **przeciążenie:** zabezpieczenie przed przeciążeniem - powyżej maksymalnego wskazania: 145~160%
- **przegrzanie:** typ zabezpieczenia: wyłączenie, odcięcie zasilania,

Temperatura pracy: -30~ +60°C

Wilgotność pracy: 20~90%

Wymiary: 170 x 54 x 35 mm

(szer./wys./gł.)

Waga: 0.5 kg/szt.

Ilość w opakowaniu zbiorczym: 20 szt.

Kod EAN: **OR-ZL-1606:** 5901752482784